


Referencia	0 601 081 000
Código de barras	3165140560108
1 pila de 9 V (bloque) (6LR61)	✓
Asidero	✓
Bolsa protectora	✓



## Datos técnicos

### Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización
------------------------	--



### Datos técnicos

Tecnología radar de Bosch	No
Objetos detectables	metales magnéticos (p. ej., hierro) metales no magnéticos (p. ej., cobre) cables conductores de corriente subestructuras de madera
Profundidad máx. de detección	120 mm
Profundidad de detección, metal magnético, máx.	120 mm
Profundidad de detección, metal no magnético, máx.	80 mm
Profundidad de detección, cables con tensión, máx.	50 mm
Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.	38 mm
Tipos de pared	Construcción en seco Universal
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Identificación de materiales	Cable bajo tensión Metal
Alimentación de tensión	1 x 9 V 6LR61
Desconexión automática, aprox.	5 minutos
Peso, aprox.	0.27 kg



## Información de ventas

---

### Colocación

- Sencillo e intuitivo: el favorito lógico para localizar objetos de forma eficaz

### Beneficio al usuario

- La calibración automática evita errores de aplicación para un trabajo más fiable y seguro
- Localiza el metal y los cables bajo tensión en varios tipos de paredes, así como subestructuras de madera en pladur
- Detecta objetos en las paredes antes de perforar para mayor seguridad, ideal para trabajos de renovación